


Zone 1 (IS)

Handscanner
BCS3608^{EX}-IS
17-A1S4-1HP0




Versorgungsmodul Ex i
für BCS3608^{EX}-IS
17-A1Z0-0025



Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3608^{EX}-IS
17-A1Z0-0018



Anschlusskabel



Kabelgebunden

Bluetooth




Handscanner
BCS3678^{EX}-IS
17-A1S4-2HP1

**Zone 1 /
Division 1 (IS)**



Akku
17-A1Z0-0012

SMART USB Device
Bluetooth
17-71VZ-A020/0000



Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3678^{EX}-IS
17-A1Z0-0019



Versorgungsmodul Ex i
für BCS3678^{EX}-IS
17-A1Z0-0028



Bluetoothfähige Geräte, z. B.
Agile X IS

Zone 1 (IS)

Nicht-Ex

Zubehör



Lederholster
17-A1Z0-0024



Spezialwerkzeug
für Sicherheitsverschluss
G7-A0Z0-0031

Programmierung

über Zebra 123Scan Utility
(nur USB unterstützt)



Programmierkabel
optional

USB, 1,9 m
17-A1Z0-0020 (IS)


USB, 1,9 m
B7-A2Z0-0046 (NI)

Netzteil
mit DC-Verbindungskabel
G7-A0Z0-0019



Kundenlösung

verfügbare Schnittstellen
USB-SPP (virtuelle COM)
RS232
RS422
RS485




Zebra 123Scan Utility
www.zebra.com




Netzteil
mit DC-Verbindungskabel
G7-A0Z0-0019

Kommunikation + Laden
nur bei Bluetooth

Anschlusskabel
für Zone 1



Anschlusskabel
für Zone 2 / Division 2



Basisstation
17-A1Z0-0014 (IS)
G7-A0Z0-0010 (NI)



4-fach Akkuladestation
17-A1Z0-0013 (IS)
G7-A0Z0-0013 (NI)


- BARTEC spezifische Kabel
- - - Kundenspezifische Verbindungskabel
- Spannungsversorgung Optionen: DC 24 V, AC 110/120 V, AC 230 V

* Interne Spannungsversorgung am HMI USB-Modul muss mind. 500 mA betragen


Zone 2 / Division 2 (NI)




Handscanner
BCS3608^{EX}-NI
B7-A2S4-1HP0
B7-A2S4-1ER0




HMI-Begrenzungskabel*



Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3608^{EX}-NI
Zone 2: B7-A2Z0-0042
Division 2: B7-A2Z0-004200US



Anschlusskabel




Kabelgebunden

Bluetooth

Universal-
Versorgungsmodul
für BCS3678^{EX}-NI
Zone 2: B7-A2Z0-0043
Division 2: B7-A2Z0-004300US



SMART USB Device
Bluetooth
17-71VZ-A020/0000



Handscanner
BCS3678^{EX}-NI
B7-A2S4-2HP1
B7-A2S4-2ER1



Bluetoothfähige Geräte, z. B.
Agile S NI



Akku
B7-A2Z0-0036

Zone 2 / Division 2 (NI)

